

# Indice

Responsabile:  
Data: 16/10/2017

---

Stampa	Pagina
Relazione di calcolo .....	3
Dati completi utenza .....	19

# RELAZIONE SUL CALCOLO ESEGUITO

## Calcolo delle correnti di impiego

Il calcolo delle correnti d'impiego viene eseguito in base alla classica espressione:

$$I_b = \frac{P_d}{k_{ca} V_n \cos}$$

nella quale:

$k_{ca} = 1$  sistema monofase o bifase, due conduttori attivi;  
 $k_{ca} = 1.73$  sistema trifase, tre conduttori attivi.

Se la rete è in corrente continua il fattore di potenza  $\cos$  è pari a 1.

Dal valore massimo (modulo) di  $I_b$  vengono calcolate le correnti di fase in notazione vettoriale (parte reale ed immaginaria) con le formule:

$$\begin{aligned} I_1 &= I_b e^{j0} = I_b \cos \quad j \sin \\ I_2 &= I_b e^{j2\pi/3} = I_b \cos \frac{2\pi}{3} \quad j \sin \frac{2\pi}{3} \\ I_3 &= I_b e^{j4\pi/3} = I_b \cos \frac{4\pi}{3} \quad j \sin \frac{4\pi}{3} \end{aligned}$$

Il vettore della tensione  $V_n$  è supposto allineato con l'asse dei numeri reali:

$$V_n = V_n j0$$

La potenza di dimensionamento  $P_d$  è data dal prodotto:

$$P_d = P_n \text{ coeff}$$

nella quale  $\text{coeff}$  è pari al fattore di utilizzo per utenze terminali oppure al fattore di contemporaneità per utenze di distribuzione.

Per le utenze terminali la potenza  $P_n$  è la potenza nominale del carico, mentre per le utenze di distribuzione  $P_n$  rappresenta la somma vettoriale delle  $P_d$  delle utenze a valle ( $P_d$  a valle).

La potenza reattiva delle utenze viene calcolata invece secondo la:

$$Q_n = P_n \tan$$

per le utenze terminali, mentre per le utenze di distribuzione viene calcolata come somma vettoriale delle potenze reattive nominali a valle ( $Q_d$  a valle).

Il fattore di potenza per le utenze di distribuzione viene valutato, di conseguenza, con la:

$$\cos = \cos \arctan \frac{Q_n}{P_n}$$

## Dimensionamento dei cavi

Il criterio seguito per il dimensionamento dei cavi è tale da poter garantire la protezione dei conduttori alle correnti di sovraccarico.

In base alla norma CEI 64-8/4 (par. 433.2), infatti, il dispositivo di protezione deve essere coordinato con la conduttura in modo da verificare le condizioni:

$$\begin{array}{l} a) \quad I_b \quad I_n \quad I_z \\ b) \quad I_f \quad 1.45 \quad I_z \end{array}$$

Per la condizione a) è necessario dimensionare il cavo in base alla corrente nominale della protezione a monte. Dalla corrente  $I_b$ , pertanto, viene determinata la corrente nominale della protezione (seguendo i valori normalizzati) e con questa si procede alla determinazione della sezione.

Il dimensionamento dei cavi rispetta anche i seguenti casi:

condutture senza protezione derivate da una conduttura principale protetta contro i sovraccarichi con dispositivo idoneo ed in grado di garantire la protezione anche delle condutture derivate;

conduttura che alimenta diverse derivazioni singolarmente protette contro i sovraccarichi, quando la somma delle correnti nominali dei dispositivi di protezione delle derivazioni non supera la portata  $I_z$  della conduttura principale.

L'individuazione della sezione si effettua utilizzando le tabelle di posa assegnate ai cavi. Elenchiamo alcune tabelle, indicate per il mercato italiano:

IEC 60364-5-52 (PVC/EPR);  
IEC 60364-5-52 (Mineral);  
CEI-UNEL 35024/1;  
CEI-UNEL 35024/2;  
CEI-UNEL 35026;  
CEI 20-91 (HEPR).

In media tensione, la gestione del calcolo si divide a seconda delle tabelle scelte:

CEI 11-17;  
CEI UNEL 35027 (1-30kV).  
EC 60502-2 (6-30kV)  
IEC 61892-4 off-shore (fino a 30kV)

Il programma gestisce ulteriori tabelle, specifiche per alcuni paesi. L'elenco completo è disponibile nei Riferimenti normativi.

Esse oltre a riportare la corrente ammissibile  $I_z$  in funzione del tipo di isolamento del cavo, del tipo di posa e del numero di conduttori attivi, riportano anche la metodologia di valutazione dei coefficienti di declassamento.

La portata minima del cavo viene calcolata come:

$$I_{z \min} = \frac{I_n}{k}$$

dove il coefficiente  $k$  ha lo scopo di declassare il cavo e tiene conto dei seguenti fattori:

tipo di materiale conduttore;  
tipo di isolamento del cavo;  
numero di conduttori in prossimità compresi eventuali paralleli;  
eventuale declassamento deciso dall'utente.

La sezione viene scelta in modo che la sua portata (moltiplicata per il coefficiente k) sia superiore alla  $I_{z \text{ min}}$ . Gli eventuali paralleli vengono calcolati nell'ipotesi che abbiano tutti la stessa sezione, lunghezza e tipo di posa (vedi norma 64.8 par. 433.3), considerando la portata minima come risultante della somma delle singole portate (declassate per il numero di paralleli dal coefficiente di declassamento per prossimità).

La condizione b) non necessita di verifica in quanto gli interruttori che rispondono alla norma CEI 23.3 hanno un rapporto tra corrente convenzionale di funzionamento  $I_f$  e corrente nominale  $I_n$  minore di 1.45 ed è costante per tutte le tarature inferiori a 125 A. Per le apparecchiature industriali, invece, le norme CEI 17.5 e IEC 947 stabiliscono che tale rapporto può variare in base alla corrente nominale, ma deve comunque rimanere minore o uguale a 1.45.

Risulta pertanto che, in base a tali normative, la condizione b) sarà sempre verificata.

Le condutture dimensionate con questo criterio sono, pertanto, protette contro le sovracorrenti.

## Integrale di Joule

Dalla sezione dei conduttori del cavo deriva il calcolo dell'integrale di Joule, ossia la massima energia specifica ammessa dagli stessi, tramite la:

$$I^2 t \leq K^2 S^2$$

La costante K viene data dalla norma 64-8/4 (par. 434.3), per i conduttori di fase e neutro e, dal paragrafo 64-8/5 (par. 543.1), per i conduttori di protezione in funzione al materiale conduttore e al materiale isolante. Per i cavi ad isolamento minerale le norme attualmente sono allo studio, i paragrafi sopracitati riportano però nella parte commento dei valori prudenziali.

I valori di K riportati dalla norma sono per i conduttori di fase (par. 434.3):

Cavo in rame e isolato in PVC:	K = 115
Cavo in rame e isolato in gomma G:	K = 135
Cavo in rame e isolato in gomma etilenpropilenica G5-G7:	K = 143
Cavo in rame serie L rivestito in materiale termoplastico:	K = 115
Cavo in rame serie L nudo:	K = 200
Cavo in rame serie H rivestito in materiale termoplastico:	K = 115
Cavo in rame serie H nudo:	K = 200
Cavo in alluminio e isolato in PVC:	K = 74
Cavo in alluminio e isolato in G, G5-G7:	K = 92

I valori di K per i conduttori di protezione unipolari (par. 543.1) tab. 54B:

Cavo in rame e isolato in PVC:	K = 143
Cavo in rame e isolato in gomma G:	K = 166
Cavo in rame e isolato in gomma G5-G7:	K = 176
Cavo in rame serie L rivestito in materiale termoplastico:	K = 143
Cavo in rame serie L nudo:	K = 228
Cavo in rame serie H rivestito in materiale termoplastico:	K = 143
Cavo in rame serie H nudo:	K = 228
Cavo in alluminio e isolato in PVC:	K = 95

Cavo in alluminio e isolato in gomma G:	K = 110
Cavo in alluminio e isolato in gomma G5-G7:	K = 116

I valori di K per i conduttori di protezione in cavi multipolari (par. 543.1) tab. 54C:

Cavo in rame e isolato in PVC:	K = 115
Cavo in rame e isolato in gomma G:	K = 135
Cavo in rame e isolato in gomma G5-G7:	K = 143
Cavo in rame serie L rivestito in materiale termoplastico:	K = 115
Cavo in rame serie L nudo:	K = 228
Cavo in rame serie H rivestito in materiale termoplastico:	K = 115
Cavo in rame serie H nudo:	K = 228
Cavo in alluminio e isolato in PVC:	K = 76
Cavo in alluminio e isolato in gomma G:	K = 89
Cavo in alluminio e isolato in gomma G5-G7:	K = 94

## Dimensionamento dei conduttori di neutro

La norma CEI 64-8 par. 524.2 e par. 524.3, prevede che la sezione del conduttore di neutro, nel caso di circuiti polifasi, possa avere una sezione inferiore a quella dei conduttori di fase se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- il conduttore di fase abbia una sezione maggiore di  $16 \text{ mm}^2$ ;
- la massima corrente che può percorrere il conduttore di neutro non sia superiore alla portata dello stesso
- la sezione del conduttore di neutro sia almeno uguale a  $16 \text{ mm}^2$  se il conduttore è in rame e a  $25 \text{ mm}^2$  se il conduttore è in alluminio.

Nel caso in cui si abbiano circuiti monofasi o polifasi e questi ultimi con sezione del conduttore di fase minore di  $16 \text{ mm}^2$  se conduttore in rame e  $25 \text{ mm}^2$  se conduttore in alluminio, il conduttore di neutro deve avere la stessa sezione del conduttore di fase. In base alle esigenze progettuali, sono gestiti fino a tre metodi di dimensionamento del conduttore di neutro, mediante:

- determinazione in relazione alla sezione di fase;
- determinazione tramite rapporto tra le portate dei conduttori;
- determinazione in relazione alla portata del neutro.

Il primo criterio consiste nel determinare la sezione del conduttore in questione secondo i seguenti vincoli dati dalla norma:

$$\begin{array}{ll}
 S_f < 16 \text{ mm}^2: & S_n = S_f \\
 16 \leq S_f < 35 \text{ mm}^2: & S_n = 16 \text{ mm}^2 \\
 S_f \geq 35 \text{ mm}^2: & S_n = S_f / 2
 \end{array}$$

Il secondo criterio consiste nell'impostare il rapporto tra le portate del conduttore di fase e il conduttore di neutro, e il programma determinerà la sezione in base alla portata.

Il terzo criterio consiste nel dimensionare il conduttore tenendo conto della corrente di impiego circolante nel neutro come per un conduttore di fase.

Le sezioni dei neutri possono comunque assumere valori differenti rispetto ai metodi appena citati, comunque sempre calcolati a regola d'arte.

## Dimensionamento dei conduttori di protezione

Le norme CEI 64.8 par. 543.1 prevedono due metodi di dimensionamento dei conduttori di protezione:

determinazione in relazione alla sezione di fase;  
determinazione mediante calcolo.

Il primo criterio consiste nel determinare la sezione del conduttore di protezione seguendo vincoli analoghi a quelli introdotti per il conduttore di neutro:

$$\begin{array}{ll} S_f \leq 16\text{mm}^2: & S_{PE} = S_f \\ 16 < S_f \leq 35\text{mm}^2: & S_{PE} = 16\text{mm}^2 \\ S_f > 35\text{mm}^2: & S_{PE} = S_f / 2 \end{array}$$

Il secondo criterio determina tale valore con l'integrale di Joule, ovvero la sezione del conduttore di protezione non deve essere inferiore al valore determinato con la seguente formula:

$$S_p \geq \frac{\sqrt{I^2 t}}{K}$$

dove:

- $S_p$  è la sezione del conduttore di protezione ( $\text{mm}^2$ );
- $I$  è il valore efficace della corrente di guasto che può percorrere il conduttore di protezione per un guasto di impedenza trascurabile (A);
- $t$  è il tempo di intervento del dispositivo di protezione (s);
- $K$  è un fattore il cui valore dipende dal materiale del conduttore di protezione, dell'isolamento e di altre parti.

Se il risultato della formula non è una sezione unificata, viene presa una unificata immediatamente superiore.

In entrambi i casi si deve tener conto, per quanto riguarda la sezione minima, del paragrafo 543.1.3. Esso afferma che la sezione di ogni conduttore di protezione che non faccia parte della conduttura di alimentazione non deve essere, in ogni caso, inferiore a:

2,5  $\text{mm}^2$  rame o 16  $\text{mm}^2$  alluminio se è prevista una protezione meccanica;  
4  $\text{mm}^2$  o 16  $\text{mm}^2$  alluminio se non è prevista una protezione meccanica;

E' possibile, altresì, determinare la sezione mediante il rapporto tra le portate del conduttore di fase e del conduttore di protezione.

Nei sistemi TT, la sezione dei conduttori di protezione può essere limitata a:

25  $\text{mm}^2$ , se in rame;  
35  $\text{mm}^2$ , se in alluminio;

## Calcolo della temperatura dei cavi

La valutazione della temperatura dei cavi si esegue in base alla corrente di impiego e alla corrente nominale tramite le seguenti espressioni:

$$T_{cavo} I_b = T_{ambiente} + c_{cavo} \frac{I_b^2}{I_z^2}$$

$$T_{cavo} I_n = T_{ambiente} + c_{cavo} \frac{I_n^2}{I_z^2}$$

espresse in °C.

Esse derivano dalla considerazione che la sovratemperatura del cavo a regime è proporzionale alla potenza in esso dissipata.

Il coefficiente  $c_{cavo}$  è vincolato dal tipo di isolamento del cavo e dal tipo di tabella di posa che si sta usando.

## Cadute di tensione

Le cadute di tensione sono calcolate vettorialmente. Per ogni utenza si calcola la caduta di tensione vettoriale lungo ogni fase e lungo il conduttore di neutro (se distribuito). Tra le fasi si considera la caduta di tensione maggiore che viene riportata in percentuale rispetto alla tensione nominale:

$$c.d.t(ib) = \max_{i=1}^k \left| \frac{Z_{f_i} I_{f_i} - Z_{n_i} I_{n_i}}{V_n} \right|_{f=R,S,T}$$

con f che rappresenta le tre fasi R, S, T;

con n che rappresenta il conduttore di neutro;

con i che rappresenta le k utenze coinvolte nel calcolo;

Il calcolo fornisce, quindi, il valore esatto della formula approssimata:

$$c.d.t I_b = k_{cdt} I_b \frac{L_c}{1000} R_{cavo} \cos \phi + X_{cavo} \sin \phi \frac{100}{V_n}$$

con:

$k_{cdt}=2$  per sistemi monofase;

$k_{cdt}=1.73$  per sistemi trifase.

I parametri  $R_{cavo}$  e  $X_{cavo}$  sono ricavati dalla tabella UNEL in funzione del tipo di cavo (unipolare/multipolare) ed alla sezione dei conduttori; di tali parametri il primo è riferito a 70° C per i cavi con isolamento PVC, a 90° C per i cavi con isolamento EPR; mentre il secondo è riferito a 50Hz, ferme restando le unità di misura in  $\Omega/km$ .

Se la frequenza di esercizio è differente dai 50 Hz si imposta

$$X_{cavo} = \frac{f}{50} X_{cavo}$$

La caduta di tensione da monte a valle (totale) di una utenza è determinata come somma delle cadute di tensione vettoriale, riferite ad un solo conduttore, dei rami a monte all'utenza in esame, da cui, viene successivamente determinata la caduta di tensione percentuale riferendola al sistema (trifase o monofase) e alla tensione nominale dell'utenza in esame.

Sono adeguatamente calcolate le cadute di tensione totali nel caso siano presenti trasformatori lungo la linea (per esempio trasformatori MT/BT o BT/BT). In tale circostanza, infatti, il calcolo della caduta

di tensione totale tiene conto sia della caduta interna nei trasformatori, sia della presenza di spine di regolazione del rapporto spire dei trasformatori stessi.

Se al termine del calcolo delle cadute di tensione alcune utenze abbiano valori superiori a quelli definiti, si ricorre ad un procedimento di ottimizzazione per far rientrare la caduta di tensione entro limiti prestabiliti (limiti dati da CEI 64-8 par. 525). Le sezioni dei cavi vengono forzate a valori superiori cercando di seguire una crescita uniforme fino a portare tutte le cadute di tensione sotto i limiti.

## Fornitura della rete

La conoscenza della fornitura della rete è necessaria per l'inizializzazione della stessa al fine di eseguire il calcolo dei guasti.

Le tipologie di fornitura possono essere:

- in bassa tensione
- in media tensione
- in alta tensione
- ad impedenza nota
- in corrente continua

I parametri trovati in questa fase servono per inizializzare il calcolo dei guasti, ossia andranno sommati ai corrispondenti parametri di guasto della utenza a valle. Noti i parametri alle sequenze nel punto di fornitura, è possibile inizializzare la rete e calcolare le correnti di cortocircuito secondo le norme CEI EN 60909-0.

Tali correnti saranno utilizzate in fase di scelta delle protezioni per la verifica dei poteri di interruzione delle apparecchiature.

## Bassa tensione

Questa può essere utilizzata quando il circuito è alimentato dalla rete di distribuzione in bassa tensione, oppure quando il circuito da dimensionare è collegato in sottoquadro ad una rete preesistente di cui si conosca la corrente di cortocircuito sul punto di consegna.

I dati richiesti sono:

- tensione concatenata di alimentazione espressa in V;
- corrente di cortocircuito trifase della rete di fornitura espressa in kA (usualmente 10 kA).
- corrente di cortocircuito monofase della rete di fornitura espressa in kA (usualmente 6 kA).

Dai primi due valori si determina l'impedenza diretta corrispondente alla corrente di cortocircuito  $I_{cctrif}$ , in m :

$$Z_{cctrif} = \frac{V_2}{\sqrt{3} I_{cctrif}}$$

In base alla tabella fornita dalla norma CEI 17-5 che fornisce il  $\cos \phi_{cc}$  di cortocircuito in relazione alla corrente di cortocircuito in kA, si ha:



50	$I_{cctrif}$		$\cos_{cc}$	0.2
20	$I_{cctrif}$	50	$\cos_{cc}$	0.25
10	$I_{cctrif}$	20	$\cos_{cc}$	0.3
6	$I_{cctrif}$	10	$\cos_{cc}$	0.5
4.5	$I_{cctrif}$	6	$\cos_{cc}$	0.7
3	$I_{cctrif}$	4.5	$\cos_{cc}$	0.8
1.5	$I_{cctrif}$	3	$\cos_{cc}$	0.9
	$I_{cctrif}$	1.5	$\cos_{cc}$	0.95

da questi dati si ricava la resistenza alla sequenza diretta, in mΩ :

$$R_d = Z_{cctrif} \cos_{cc}$$

ed infine la relativa reattanza alla sequenza diretta, in mΩ :

$$X_d = \sqrt{Z_{cctrif}^2 - R_d^2}$$

Dalla conoscenza della corrente di guasto monofase  $I_{k1}$ , è possibile ricavare i valori dell'impedenza omopolare.

Invertendo la formula:

$$I_{k1} = \frac{\sqrt{3} V_2}{\sqrt{2 R_d^2 + R_0^2 + 2 X_d X_0^2}}$$

con le ipotesi  $\frac{R_0}{X_0} = \frac{Z_0}{X_0} \cos_{cc}$ , cioè l'angolo delle componenti omopolari uguale a quello delle componenti dirette, si ottiene:

$$R_0 = \frac{\sqrt{3} V}{I_{k1}} \cos_{cc} - 2 R_d$$

$$X_0 = R_0 \sqrt{\frac{1}{\cos_{cc}^2} - 1}$$

### Fattore di correzione per trasformatori, CEI EN 60909-0 (3.3.3)

Per i trasformatori con verso di potenza positiva, a due avvolgimenti con e senza variazione sotto carico, si deve introdurre un fattore di correzione di impedenza  $K_T$  tale che:

$$K_T = 0,95 \frac{Z_{cctK} K_T Z_{cct}}{Z_{otK} K_T Z_{ot}} \frac{c_{max}}{1 \quad 0,6 \quad x_T}$$

dove

$$x_T = \frac{X_{cct}}{V_{02}^2 / P_n}$$

è la reattanza relativa del trasformatore e  $C_{max}$  è preso dalla tabella 1 ed è relativo alla tensione lato bassa del trasformatore.

Tale fattore deve essere applicato sia alla impedenza diretta che a quelle omopolari.

Non va applicato agli autotrasformatori.

## Calcolo dei guasti

Con il calcolo dei guasti vengono determinate le correnti di cortocircuito minime e massime immediatamente a valle della protezione dell'utenza (inizio linea) e a valle dell'utenza (fondo linea).

Le condizioni in cui vengono determinate sono:

- guasto trifase (simmetrico);
- guasto bifase (disimmetrico);
- guasto bifase-neutro (disimmetrico);
- guasto bifase-terra (disimmetrico);
- guasto fase terra (disimmetrico);
- guasto fase neutro (disimmetrico).

I parametri alle sequenze di ogni utenza vengono inizializzati da quelli corrispondenti della utenza a monte che, a loro volta, inizializzano i parametri della linea a valle.

### Calcolo delle correnti massime di cortocircuito

Il calcolo delle correnti di cortocircuito massime viene condotto come descritto nella norma CEI EN 60909-0. Sono previste le seguenti condizioni generali:

- guasti con contributo della fornitura e dei generatori in regime di guasto subtransitorio.
- Eventuale gestione della attenuazione della corrente per il guasto trifase 'vicino' alla sorgente.
- tensione di alimentazione nominale valutata con fattore di tensione  $C_{max}$ ;
- impedenza di guasto minima della rete, calcolata alla temperatura di 20°C.

La resistenza diretta, del conduttore di fase e di quello di protezione, viene riportata a 20 °C, partendo dalla resistenza data dalle tabelle UNEL 35023-2012 che può essere riferita a 70 o 90 °C a seconda dell'isolante, per cui esprimendola in m risulta:

$$R_{dcavo} = \frac{R_{cavo}}{1000} \frac{L_{cavo}}{1000} \frac{1}{1 + T \cdot 0.004}$$

dove  $T$  è 50 o 70 °C.

Nota poi dalle stesse tabelle la reattanza a 50 Hz, se  $f$  è la frequenza d'esercizio, risulta:

$$X_{dcavo} = \frac{X_{cavo}}{1000} \frac{L_{cavo}}{1000} \frac{f}{50}$$

possiamo sommare queste ai parametri diretti della utenza a monte ottenendo così la impedenza di guasto minima a fine utenza.

Per le utenze in condotto in sbarre, le componenti della sequenza diretta sono:

$$R_{dsbarra} = \frac{R_{sbarra}}{1000} \frac{L_{sbarra}}{1000}$$

La reattanza è invece:

$$X_{dsbarra} = \frac{X_{sbarra}}{1000} \frac{L_{sbarra}}{1000} \frac{f}{50}$$

Per le utenze con impedenza nota, le componenti della sequenza diretta sono i valori stessi di resistenza e reattanza dell'impedenza.

Per quanto riguarda i parametri alla sequenza omopolare, occorre distinguere tra conduttore di neutro e conduttore di protezione.

Per il conduttore di neutro si ottengono da quelli diretti tramite le:

$$\begin{aligned} R_{0cavoNeutro} &= R_{dcavo} + 3 R_{dcavoNeutro} \\ X_{0cavoNeutro} &= 3 X_{dcavo} \end{aligned}$$

Per il conduttore di protezione, invece, si ottiene:

$$\begin{aligned} R_{0cavoPE} &= R_{dcavo} + 3 R_{dcavoPE} \\ X_{0cavoPE} &= 3 X_{dcavo} \end{aligned}$$

dove le resistenze  $R_{dcavoNeutro}$  e  $R_{dcavoPE}$  vengono calcolate come la  $R_{dcavo}$ .

Per le utenze in condotto in sbarre, le componenti della sequenza omopolare sono distinte tra conduttore di neutro e conduttore di protezione.

Per il conduttore di neutro si ha:

$$\begin{aligned} R_{0sbarraNeutro} &= R_{dsbarra} + 3 R_{dsbarraNeutro} \\ X_{0sbarraNeutro} &= 3 X_{dsbarra} \end{aligned}$$

Per il conduttore di protezione viene utilizzato il parametro di reattanza dell'anello di guasto fornito dai costruttori:

$$\begin{aligned} R_{0sbarraPE} &= R_{dsbarra} + 3 \cdot R_{dsbarraPE} \\ X_{0sbarraPE} &= X_{dsbarra} + 3 \cdot (X_{anello\_guasto} - X_{dsbarra}) \end{aligned}$$

I parametri di ogni utenza vengono sommati con i parametri, alla stessa sequenza, della utenza a monte, espressi in m :

$$\begin{array}{ccc}
R_d & R_{dcavo} & R_{dmonte} \\
X_d & X_{dcavo} & X_{dmonte} \\
R_{0Neutro} & R_{0cavoNeutro} & R_{0monteNeutro} \\
X_{0Neutro} & X_{0cavoNeutro} & X_{0monteNeutro} \\
R_{0PE} & R_{0cavoPE} & R_{0montePE} \\
X_{0PE} & X_{0cavoPE} & X_{0montePE}
\end{array}$$

Per le utenze in condotto in sbarre basta sostituire sbarra a cavo.  
Ai valori totali vengono sommate anche le impedenze della fornitura.

Noti questi parametri vengono calcolate le impedenze (in m ) di guasto trifase:

$$Z_{k \min} = \sqrt{R_d^2 + X_d^2}$$

Fase neutro (se il neutro è distribuito):

$$Z_{k1Neutro \min} = \frac{1}{3} \sqrt{2 R_d^2 + R_{0Neutro}^2 + 2 X_d^2 + X_{0Neutro}^2}$$

Fase terra:

$$Z_{k1PE \min} = \frac{1}{3} \sqrt{2 R_d^2 + R_{0PE}^2 + 2 X_d^2 + X_{0PE}^2}$$

Da queste si ricavano le correnti di cortocircuito trifase  $I_{k \max}$  , fase neutro  $I_{k1Neutro \max}$  , fase terra  $I_{k1PE \max}$  e bifase  $I_{k2 \max}$  espresse in kA:

$$\begin{array}{l}
I_{k \max} = \frac{V_n}{\sqrt{3} Z_{k \min}} \\
I_{k1Neutro \max} = \frac{V_n}{\sqrt{3} Z_{k1Neutro \min}} \\
I_{k1PE \max} = \frac{V_n}{\sqrt{3} Z_{k1PE \min}} \\
I_{k2 \max} = \frac{V_n}{2 Z_{k \min}}
\end{array}$$

Infine dai valori delle correnti massime di guasto si ricavano i valori di cresta delle correnti (CEI EN 60909-0 par. 9.1.1.):

$$\begin{array}{l}
I_p = \sqrt{2} I_{k \max} \\
I_{p1Neutro} = \sqrt{2} I_{k1Neutro \max}
\end{array}$$

$$I_{p1PE} = \sqrt{2} I_{k1PE \max}$$

$$I_{p2} = \sqrt{2} I_{k2 \max}$$

dove:

$$1.02 \cdot 0.98 e^{3 \frac{R_d}{X_d}}$$

Calcolo della corrente di cresta per guasto trifase secondo la norma IEC 61363-1: Electrical installations of ships. Se richiesto,  $I_p$  può essere calcolato applicando il metodo semplificato della norma riportato al paragrafo 6.2.5 Neglecting short-circuit current decay. Esso prevede l'utilizzo di un coefficiente  $k = 1.8$  che tiene conto della massima asimmetria della corrente dopo il primo semiperiodo di guasto.

### Calcolo delle correnti minime di cortocircuito

Il calcolo delle correnti di cortocircuito minime viene condotto come descritto nella norma CEI EN 60909-0 par 2.5 per quanto riguarda:

guasti con contributo della fornitura e dei generatori. Il contributo dei generatori è in regime permanente per i guasti trifasi 'vicini', mentre per i guasti 'lontani' o asimmetrici si considera il contributo subtransitorio;

la tensione nominale viene moltiplicata per il fattore di tensione di 0.95 (tab. 1 della norma CEI EN 60909-0); in media e alta tensione il fattore è pari a 1;

Per la temperatura dei conduttori si può scegliere tra:

il rapporto Cenelec R064-003, per cui vengono determinate le resistenze alla temperatura limite dell'isolante in servizio ordinario del cavo;

la norma CEI EN 60909-0, che indica le temperature alla fine del guasto.

Le temperature sono riportate in relazione al tipo di isolamento del cavo, precisamente:

I solante	Cenelec R064-003 [°C]	CEI EN 60909-0 [°C]
PVC	70	160
G	85	200
G5/G7/G10/EPR	90	250
HEPR	120	250
serie L rivestito	70	160
serie L nudo	105	160
serie H rivestito	70	160
serie H nudo	105	160

Da queste è possibile calcolare le resistenze alla sequenza diretta e omopolare alla temperatura relativa all'isolamento del cavo:

$$R_{d \max} = R_d \cdot (1 + 0.004 \cdot T_{\max} - 20)$$

$$R_{0 \text{Neutro}} = R_{0 \text{Neutro}} \cdot (1 + 0.004 \cdot T_{\max} - 20)$$

$$R_{0PE} = R_{0PE} + 1 \cdot 0.004 \cdot T_{\max} = 20$$

Queste, sommate alle resistenze a monte, danno le resistenze minime.

Valutate le impedenze mediante le stesse espressioni delle impedenze di guasto massime, si possono calcolare le correnti di cortocircuito trifase  $I_{k1\min}$  e fase terra, espresse in kA:

$$I_{k\min} = \frac{0.95 V_n}{\sqrt{3} Z_{k\max}}$$

$$I_{k1Neutr\min} = \frac{0.95 V_n}{\sqrt{3} Z_{k1Neutr\max}}$$

$$I_{k1PE\min} = \frac{0.95 V_n}{\sqrt{3} Z_{k1PE\max}}$$

$$I_{k2\min} = \frac{0.95 V_n}{2 Z_{k\max}}$$

### Calcolo guasti bifase-neutro e bifase-terra

Riportiamo le formule utilizzate per il calcolo dei guasti. Chiamiamo con  $Z_d$  la impedenza diretta della rete, con  $Z_i$  l'impedenza inversa, e con  $Z_0$  l'impedenza omopolare.

Nelle formule riportate in seguito,  $Z_0$  corrisponde all'impedenza omopolare fase-neutro o fase-terra.

$$I_{k2} = j V_n \frac{Z_0 Z_i}{Z_d Z_i Z_d Z_0 Z_i Z_0}$$

e la corrente di picco:

$$I_{p2} = k \sqrt{2} I_{k2\max}$$

## Scelta delle protezioni

La scelta delle protezioni viene effettuata verificando le caratteristiche elettriche nominali delle condutture ed i valori di guasto; in particolare le grandezze che vengono verificate sono:

- corrente nominale, secondo cui si è dimensionata la conduttura;
- numero poli;
- tipo di protezione;
- tensione di impiego, pari alla tensione nominale della utenza;
- potere di interruzione, il cui valore dovrà essere superiore alla massima corrente di guasto a monte dell'utenza  $I_{km\max}$ ;
- taratura della corrente di intervento magnetico, il cui valore massimo per garantire la protezione contro i contatti indiretti (in assenza di differenziale) deve essere minore della minima corrente di guasto alla fine della linea ( $I_{mag\max}$ ).

## Verifica della protezione a cortocircuito delle condutture

Secondo la norma 64-8 par.434.3 "Caratteristiche dei dispositivi di protezione contro i cortocircuiti.", le caratteristiche delle apparecchiature di protezione contro i cortocircuiti devono soddisfare a due condizioni:

- il potere di interruzione non deve essere inferiore alla corrente di cortocircuito presunta nel punto di installazione (a meno di protezioni adeguate a monte);

la caratteristica di intervento deve essere tale da impedire che la temperatura del cavo non oltrepassi, in condizioni di guasto in un punto qualsiasi, la massima consentita.

La prima condizione viene considerata in fase di scelta delle protezioni. La seconda invece può essere tradotta nella relazione:

$$I^2 t \leq K^2 S^2$$

ossia in caso di guasto l'energia specifica sopportabile dal cavo deve essere maggiore o uguale a quella lasciata passare dalla protezione.

La norma CEI al par. 533.3 "Scelta dei dispositivi di protezioni contro i cortocircuiti" prevede pertanto un confronto tra le correnti di guasto minima (a fondo linea) e massima (inizio linea) con i punti di intersezione tra le curve. Le condizioni sono pertanto:

- a) Le intersezioni sono due:  
     $I_{ccmin} \leq I_{inters min}$  (quest'ultima riportata nella norma come Ia);  
     $I_{ccmax} \leq I_{inters max}$  (quest'ultima riportata nella norma come Ib).
- b) L'intersezione è unica o la protezione è costituita da un fusibile:  
     $I_{ccmin} \leq I_{inters min}$ .
- c) L'intersezione è unica e la protezione comprende un magnetotermico:  
     $I_{cc max} \leq I_{inters max}$ .

Sono pertanto verificate le relazioni in corrispondenza del guasto, calcolato, minimo e massimo. Nel caso in cui le correnti di guasto escano dai limiti di esistenza della curva della protezione il controllo non viene eseguito.

#### Note:

La rappresentazione della curva del cavo è una iperbole con asintoti  $K^2 S^2$  e la  $I_z$  dello stesso.

La verifica della protezione a cortocircuito eseguita dal programma consiste in una verifica qualitativa, in quanto le curve vengono inserite riprendendo i dati dai grafici di catalogo e non direttamente da dati di prova; la precisione con cui vengono rappresentate è relativa.

## Verifica di selettività

E' verificata la selettività tra protezioni mediante la sovrapposizione delle curve di intervento. I dati forniti dalla sovrapposizione, oltre al grafico sono:

Corrente Ia di intervento in corrispondenza ai massimi tempi di interruzione previsti dalla CEI 64-8: pertanto viene sempre data la corrente ai 5s (valido per le utenze di distribuzione o terminali fisse) e la corrente ad un tempo determinato tramite la tabella 41A della CEI 64.8 par 413.1.3. Fornendo una fascia di intervento delimitata da una caratteristica limite superiore e una caratteristica limite inferiore, il tempo di intervento viene dato in corrispondenza alla caratteristica limite inferiore. Tali dati sono forniti per la protezione a monte e per quella a valle;

Tempo di intervento in corrispondenza della minima corrente di guasto alla fine dell'utenza a valle: minimo per la protezione a monte (determinato sulla caratteristica limite inferiore) e massimo per la protezione a valle (determinato sulla caratteristica limite superiore);

Rapporto tra le correnti di intervento magnetico: delle protezioni;

Corrente al limite di selettività: ossia il valore della corrente in corrispondenza all'intersezione tra la caratteristica limite superiore della protezione a valle e la caratteristica limite inferiore della protezione a monte (CEI 23.3 par 2.5.14).

Selettività: viene indicato se la caratteristica della protezione a monte si colloca sopra alla caratteristica della protezione a valle (totale) o solo parzialmente (parziale a sovraccarico se l'intersezione tra le curve si ha nel tratto termico).

Selettività cronometrica: con essa viene indicata la differenza tra i tempi di intervento delle protezioni in corrispondenza delle correnti di cortocircuito in cui è verificata.

Nelle valutazioni si deve tenere conto delle tolleranze sulle caratteristiche date dai costruttori.

Quando possibile, alla selettività grafica viene affiancata la selettività tabellare tramite i valori forniti dalle case costruttrici. I valori forniti corrispondono ai limiti di selettività in A relativi ad una coppia di protezioni poste una a monte dell'altra. La corrente di guasto minima a valle deve risultare inferiore a tale parametro per garantire la selettività.

## Riferimenti normativi

### Norme di riferimento per la Bassa tensione:

CEI 0-21: Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica.

CEI 11-20 IVa Ed. 2000-08: Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuità collegati a reti I e II categoria.

CEI EN 60909-0 IIa Ed. (IEC 60909-0:2001-07): Correnti di cortocircuito nei sistemi trifasi in corrente alternata. Parte 0: Calcolo delle correnti.

IEC 60090-4 First ed. 2000-7: Correnti di cortocircuito nei sistemi trifasi in corrente alternata. Parte 4: Esempi per il calcolo delle correnti di cortocircuito.

CEI 11-28 1993 Ia Ed. (IEC 781): Guida d'applicazione per il calcolo delle correnti di cortocircuito nelle reti radiali e bassa tensione.

CEI EN 60947-2 (CEI 17-5) VIIIa Ed. 2007-07: Apparecchiature a bassa tensione. Parte 2: Interruttori automatici.

CEI 20-91 2010: Cavi elettrici con isolamento e guaina elastomerici senza alogeni non propaganti la fiamma con tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua per applicazioni in impianti fotovoltaici.

CEI EN 60898-1 (CEI 23-3/1 Ia Ed.) 2004: Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per impianti domestici e similari.

CEI EN 60898-2 (CEI 23-3/2) 2007: Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per impianti domestici e similari Parte 2: Interruttori per funzionamento in corrente alternata e in corrente continua.

CEI 64-8 VIIa Ed. 2012: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua.

IEC 364-5-523: Wiring system. Current-carrying capacities.

IEC 60364-5-52 IIIa Ed. 2009: Electrical Installations of Buildings - Part 5-52: Selection and Erection of Electrical Equipment - Wiring Systems.

CEI UNEL 35016 2016: Classe di Reazione al fuoco dei cavi in relazione al Regolamento EU "Prodotti da Costruzione" (305/2011).

CEI UNEL 35023 2012: Cavi di energia per tensione nominale U uguale ad 1 kV - Cadute di tensione.

CEI UNEL 35024/1 1997: Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. Portate di corrente in regime permanente per posa in aria.

CEI UNEL 35024/2 1997: Cavi elettrici ad isolamento minerale per tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. Portate di corrente in regime permanente per posa in aria.

CEI UNEL 35026 2000: Cavi elettrici con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni



nominali di 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua. Portate di corrente in regime permanente per posa interrata.

CEI EN 61439 2012: Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT).

CEI 17-43 IIa Ed. 2000: Metodo per la determinazione delle sovratemperature, mediante estrapolazione, per apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) non di serie (ANS).

CEI 23-51 2016: Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di distribuzione per installazioni fisse per uso domestico e similare.

NF C 15-100 Calcolo di impianti elettrici in bassa tensione e relative tabelle di portata e declassamento dei cavi secondo norme francesi.

UNE 20460 Calcolo di impianti elettrici in bassa tensione e relative tabelle di portata e declassamento (UNE 20460-5-523) dei cavi secondo regolamento spagnolo.

British Standard BS 7671: 2008: Requirements for Electrical Installations;

ABNT NBR 5410, Segunda edição 2004: Instalações elétricas de baixa tensão;

### **Norme di riferimento per la Media tensione**

CEI 0-16: Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica.

CEI 99-2 (CEI EN 61936-1) 2011: Impianti con tensione superiore a 1 kV in c.a.

CEI 11-17 IIIa Ed. 2006: Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica. Linee in cavo.

CEI-UNEL 35027 IIa Ed. 2009: Cavi di energia per tensione nominale U da 1 kV a 30 kV.

CEI 99-4 2014: Guida per l'esecuzione di cabine elettriche MT/BT del cliente/utente finale.

CEI 17-1 VIIa Ed. (CEI EN 62271-100) 2013: Apparecchiatura ad alta tensione Parte 100: Interruttori a corrente alternata.

CEI 17-130 (CEI EN 62271-103) 2012: Apparecchiatura ad alta tensione Parte 103: Interruttori di manovra e interruttori di manovra sezionatori per tensioni nominali superiori a 1 kV fino a 52 kV compreso.

IEC 60502-2 2014: Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1 kV up to 30 kV – Part 2.

IEC 61892-4 I a Ed. 2007-06: Mobile and fixed offshore units – Electrical installations. Part 4: Cables.

# Dati completi utenza

Responsabile:  
Data: 16/10/2017

## Identificazione

Sigla utenza:	+ FOR-00
Denominazione 1:	GENERALE
Denominazione 2:	CEI 0-21
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	Distribuzione generica	Sistema distribuzione:	TT
Potenza nominale:	18,7 kW	Collegamento fasi:	3F+ N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	18,7 kW	Pot. trasferita a monte:	20,8 kVA
Potenza reattiva:	9,07 kVAR	Potenza totale:	43,6 kVA
Corrente di impiego Ib:	30,1 A	Potenza disponibile:	22,9 kVA
Fattore di potenza:	0,9		
Tensione nominale:	400 V		

## Cavi

Formazione:	5G16		
Tipo posa:	3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su pareti		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo:	FG16OR16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3		
Tipo isolante:	EPR	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> conduttore fase:	5,235E+ 06 A <sup>2</sup> s
Tabella posa:	CEI -UNEL 35024/1	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro:	5,235E+ 06 A <sup>2</sup> s
Materiale conduttore:	RAME	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> PE:	5,235E+ 06 A <sup>2</sup> s
Lunghezza linea:	3 m	Caduta di tens. parziale a Ib:	0,052 %
Corrente ammissibile Iz:	80 A	Caduta di tens. totale a Ib:	0,052 %
Corrente ammissibile neutro:	80 A	Temperatura ambiente:	30 °C
Coefficiente di prossimità:	1 (Numero circuiti: 1)	Temperatura cavo a Ib:	38,5 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Temperatura cavo a In:	67,2 °C
Coefficiente totale:	1	Coordinamento Ib<In<Iz:	30,1 <= 63 <= 80 A

## Condizioni di guasto (CENELEC RO64-003)

Ikm max a monte:	9,52 kA	Ik2min:	5,67 kA
Ikv max a valle:	8,77 kA	Ik1fnmax:	5,18 kA
I magnetica massima:	4391 A	Ip1fn:	5,16 kA
Ik max:	8,77 kA	Ik1fnmin:	4,39 kA
Ip:	6,13 kA	Zk min:	26,3 mohm
Ik min:	6,55 kA	Zk max:	33,5 mohm
Ik2max:	7,59 kA	Zk1fnmin:	44,6 mohm
Ip2:	5,7 kA	Zk1fnmx:	50 mohm

## Protezione

Costruttore protezione:	SCHNEIDER ELECTRIC Spa		
Sigla protezione:	iC60H-C - 63A + Vigi iC60 A 0,5 A		
Tipo protezione:	MT+ D		
Corrente nominale protez.:	63 A	Taratura termica neutro:	63 A
Numero poli:	4	Taratura magnetica neutro:	630 A
Curva di sgancio:	C	Taratura differenziale:	0,5 A
Classe d'impiego:	A	Potere di interruzione Pdl:	15 kA
Taratura termica:	63 A	Pdl >= I max in ctocto a monte:	15 >= 9,52 kA
Taratura magnetica:	630 A	Norma:	Icu-EN60947
Sg. magnetico < I mag. massima:	630 < 4391 A		

# Dati completi utenza

Responsabile:  
Data: 16/10/2017

## Identificazione

Sigla utenza:	+ Q1-Q1
Denominazione 1:	GENERALE
Denominazione 2:	QUADRO
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	Distribuzione generica	Sistema distribuzione:	TT
Potenza nominale:	18,7 kW	Collegamento fasi:	3F+ N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	18,7 kW	Pot. trasferita a monte:	20,8 kVA
Potenza reattiva:	9,07 kVAR	Potenza totale:	43,6 kVA
Corrente di impiego Ib:	30,1 A	Potenza disponibile:	22,9 kVA
Fattore di potenza:	0,9		
Tensione nominale:	400 V		

## Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)

Ik max a monte:	8,77 kA	Ik2min:	5,67 kA
Ik max a valle:	8,77 kA	Ik1fnmax:	5,18 kA
I magnetica massima:	4391 A	Ip1fn:	4,59 kA
Ik max:	8,77 kA	Ik1fnmin:	4,39 kA
Ip:	5,55 kA	Zk min:	26,3 mohm
Ik min:	6,55 kA	Zk max:	33,5 mohm
Ik2max:	7,59 kA	Zk1fnmin:	44,6 mohm
Ip2:	5,17 kA	Zk1fnmx:	50 mohm

## Protezione

Costruttore protezione:	SCHNEIDER ELECTRIC Spa	Potere di interruzione Pdl:	n.d.
Sigla protezione:	iSW-NA 100A	Norma:	1 cn-EN60898
Corrente nominale protez.:	100 A		
Numero poli:	4		
Corrente sovraccarico Ins:	63 A		

# Dati completi utenza

Responsabile:  
Data: 16/10/2017

## Identificazione

Sigla utenza: + Q1-1  
Denominazione 1: FARETTI ALTI 1  
Denominazione 2: PASSERELLA  
Informazioni aggiuntive/Note 1:  
Informazioni aggiuntive/Note 2:

## Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica	Sistema distribuzione:	TT
Potenza nominale:	0,49 kW	Collegamento fasi:	L1-N
Coefficiente:	0,75	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0,368 kW	Pot. trasferita a monte:	0,408 kVA
Potenza reattiva:	0,237 kVAR	Potenza totale:	2,31 kVA
Corrente di impiego Ib:	1,77 A	Potenza disponibile:	1,9 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	231 V		

## Cavi

Formazione:	3G2.5		
Tipo posa:	3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su pareti		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo:	FG16OR16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3		
Tipo isolante:	EPR	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> conduttore fase:	1,278E+ 05 A <sup>2</sup> s
Tabella posa:	CEI - UNEL 35024/1	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro:	1,278E+ 05 A <sup>2</sup> s
Materiale conduttore:	RAME	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> PE:	1,278E+ 05 A <sup>2</sup> s
Lunghezza linea:	180 m	Caduta di tens. parziale a Ib:	2,27 %
Corrente ammissibile Iz:	21 A	Caduta di tens. totale a Ib:	2,32 %
Corrente ammissibile neutro:	21 A	Temperatura ambiente:	30 °C
Coefficiente di prossimità:	0,7 (Numero circuiti: 3)	Temperatura cavo a Ib:	30,4 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Temperatura cavo a In:	43,6 °C
Coefficiente totale:	0,7	Coordinamento Ib<In<Iz:	1,77 <= 10 <= 21 A

## Condizioni di guasto (CENELEC RO64-003)

I <sub>km</sub> max a monte:	5,18 kA	I <sub>p1fn</sub> :	2,56 kA
I <sub>kv</sub> max a valle:	0,087 kA	I <sub>k1fnmin</sub> :	0,065 kA
I magnetica massima:	64,5 A	Z <sub>k1fnmin</sub> :	2664 mohm
I <sub>k1fnmax</sub> :	0,087 kA	Z <sub>k1fnmx</sub> :	3404 mohm

## Protezione

Costruttore protezione:	SCHNEIDER ELECTRIC Spa		
Sigla protezione:	ic60N-C - 10A + Vigi ic60 A 0,03 A		
Tipo protezione:	MT + D		
Corrente nominale protez.:	10 A	Sg. magnetico < I mag. massima:	Prot. contatti indiretti
Numero poli:	2	Taratura differenziale:	0,03 A
Curva di sgancio:	C	Potere di interruzione P <sub>di</sub> :	20 kA
Classe d'impiego:	A	P <sub>di</sub> >= I max in ctocto a monte:	20 >= 5,18 kA
Taratura termica:	10 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	100 A		

# Dati completi utenza

Responsabile:  
Data: 16/10/2017

## Identificazione

Sigla utenza:	+ Q1-2
Denominazione 1:	FARETTI ALTI 2
Denominazione 2:	PASSERELLA
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica	Sistema distribuzione:	TT
Potenza nominale:	0,49 kW	Collegamento fasi:	L3-N
Coefficiente:	0,75	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0,368 kW	Pot. trasferita a monte:	0,408 kVA
Potenza reattiva:	0,237 kVAR	Potenza totale:	2,31 kVA
Corrente di impiego Ib:	1,77 A	Potenza disponibile:	1,9 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	231 V		

## Cavi

Formazione:	3G2.5		
Tipo posa:	3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su pareti		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo:	FG16OR16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3		
Tipo isolante:	EPR	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> conduttore fase:	1,278E+ 05 A <sup>2</sup> s
Tabella posa:	CEI -UNEL 35024/1	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro:	1,278E+ 05 A <sup>2</sup> s
Materiale conduttore:	RAMÉ	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> PE:	1,278E+ 05 A <sup>2</sup> s
Lunghezza linea:	190 m	Caduta di tens. parziale a Ib:	2,4 %
Corrente ammissibile Iz:	21 A	Caduta di tens. totale a Ib:	2,45 %
Corrente ammissibile neutro:	21 A	Temperatura ambiente:	30 °C
Coefficiente di prossimità:	0,7 (Numero circuiti: 3)	Temperatura cavo a Ib:	30,4 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Temperatura cavo a In:	43,6 °C
Coefficiente totale:	0,7	Coordinamento Ib<In<Iz:	1,77 <= 10 <= 21 A

## Condizioni di guasto (CENELEC RO64-003)

I <sub>km</sub> max a monte:	5,18 kA	I <sub>p1fn</sub> :	2,56 kA
I <sub>kv</sub> max a valle:	0,082 kA	I <sub>k1fnmin</sub> :	0,061 kA
I magnetica massima:	61,1 A	Z <sub>k1fnmin</sub> :	2811 mohm
I <sub>k1fnmax</sub> :	0,082 kA	Z <sub>k1fnmx</sub> :	3592 mohm

## Protezione

Costruttore protezione:	SCHNEIDER ELECTRIC Spa		
Sigla protezione:	ic60N-C - 10A + Vigi ic60 A 0,03 A		
Tipo protezione:	MT + D		
Corrente nominale protez.:	10 A	Sg. magnetico < I mag. massima:	Prot. contatti indiretti
Numero poli:	2	Taratura differenziale:	0,03 A
Curva di sgancio:	C	Potere di interruzione P <sub>di</sub> :	20 kA
Classe d'impiego:	A	P <sub>di</sub> >= I max in ctocto a monte:	20 >= 5,18 kA
Taratura termica:	10 A	Norma:	I cu-EN60947
Taratura magnetica:	100 A		

# Dati completi utenza

Responsabile:  
Data: 16/10/2017

## Identificazione

Sigla utenza: + Q1-3  
Denominazione 1: FARETTI PAVIMENTO 1  
Denominazione 2: PASSERELLA  
Informazioni aggiuntive/Note 1:  
Informazioni aggiuntive/Note 2:

## Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica	Sistema distribuzione:	TT
Potenza nominale:	0,093 kW	Collegamento fasi:	L1-N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0,093 kW	Pot. trasferita a monte:	0,103 kVA
Potenza reattiva:	0,045 kVAR	Potenza totale:	2,31 kVA
Corrente di impiego Ib:	0,447 A	Potenza disponibile:	2,21 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	231 V		

## Cavi

Formazione:	3G1.5		
Tipo posa:	3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su pareti		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo:	FG16OR16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3		
Tipo isolante:	EPR	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> conduttore fase:	4,601E+ 04 A <sup>2</sup> s
Tabella posa:	CEI - UNEL 35024/1	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro:	4,601E+ 04 A <sup>2</sup> s
Materiale conduttore:	RAME	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> PE:	4,601E+ 04 A <sup>2</sup> s
Lunghezza linea:	346 m	Caduta di tens. parziale a Ib:	1,83 %
Corrente ammissibile Iz:	14,3 A	Caduta di tens. totale a Ib:	1,88 %
Corrente ammissibile neutro:	14,3 A	Temperatura ambiente:	30 °C
Coefficiente di prossimità:	0,65 (Numero circuiti: 4)	Temperatura cavo a Ib:	30,1 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Temperatura cavo a In:	59,3 °C
Coefficiente totale:	0,65	Coordinamento Ib<In<Iz:	0,447 <= 10 <= 14,3 A

## Condizioni di guasto (CENELEC RO64-003)

I <sub>km</sub> max a monte:	5,18 kA	I <sub>p1fn</sub> :	2,56 kA
I <sub>kv</sub> max a valle:	0,027 kA	I <sub>k1fnmin</sub> :	0,02 kA
I magnetica massima:	20,3 A	Z <sub>k1fnmin</sub> :	8455 mohm
I <sub>k1fnmax</sub> :	0,027 kA	Z <sub>k1fnmx</sub> :	10816 mohm

## Protezione

Costruttore protezione:	SCHNEIDER ELECTRIC Spa		
Sigla protezione:	ic60N-C - 10A + Vigi ic60 A 0,03 A		
Tipo protezione:	MT + D		
Corrente nominale protez.:	10 A	Sg. magnetico < I mag. massima:	Prot. contatti indiretti
Numero poli:	2	Taratura differenziale:	0,03 A
Curva di sgancio:	C	Potere di interruzione P <sub>di</sub> :	20 kA
Classe d'impiego:	A	P <sub>di</sub> >= I max in ctocto a monte:	20 >= 5,18 kA
Taratura termica:	10 A	Norma:	I cu-EN60947
Taratura magnetica:	100 A		

# Dati completi utenza

Responsabile:  
Data: 16/10/2017

## Identificazione

Sigla utenza: + Q1-4  
Denominazione 1: FARETTI PAVIMENTO 2  
Denominazione 2: PASSERELLA  
Informazioni aggiuntive/Note 1:  
Informazioni aggiuntive/Note 2:

## Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica	Sistema distribuzione:	TT
Potenza nominale:	0,106 kW	Collegamento fasi:	L1-N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0,106 kW	Pot. trasferita a monte:	0,118 kVA
Potenza reattiva:	0,051 kVAR	Potenza totale:	2,31 kVA
Corrente di impiego Ib:	0,509 A	Potenza disponibile:	2,19 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	231 V		

## Cavi

Formazione:	3G1.5		
Tipo posa:	3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su pareti		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo:	FG16OR16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3		
Tipo isolante:	EPR	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> conduttore fase:	4,601E+ 04 A <sup>2</sup> s
Tabella posa:	CEI - UNEL 35024/1	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro:	4,601E+ 04 A <sup>2</sup> s
Materiale conduttore:	RAME	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> PE:	4,601E+ 04 A <sup>2</sup> s
Lunghezza linea:	363 m	Caduta di tens. parziale a Ib:	2,19 %
Corrente ammissibile Iz:	14,3 A	Caduta di tens. totale a Ib:	2,24 %
Corrente ammissibile neutro:	14,3 A	Temperatura ambiente:	30 °C
Coefficiente di prossimità:	0,65 (Numero circuiti: 4)	Temperatura cavo a Ib:	30,1 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Temperatura cavo a In:	59,3 °C
Coefficiente totale:	0,65	Coordinamento Ib<In<Iz:	0,509 <= 10 <= 14,3 A

## Condizioni di guasto (CENELEC RO64-003)

I <sub>km</sub> max a monte:	5,18 kA	I <sub>p1fn</sub> :	2,56 kA
I <sub>kv</sub> max a valle:	0,026 kA	I <sub>k1fnmin</sub> :	0,019 kA
I magnetica massima:	19,3 A	Z <sub>k1fnmin</sub> :	8869 mohm
I <sub>k1fnmax</sub> :	0,026 kA	Z <sub>k1fnmx</sub> :	11346 mohm

## Protezione

Costruttore protezione:	SCHNEIDER ELECTRIC Spa		
Sigla protezione:	ic60N-C - 10A + Vigi ic60 A 0,03 A		
Tipo protezione:	MT + D		
Corrente nominale protez.:	10 A	Sg. magnetico < I mag. massima:	Prot. contatti indiretti
Numero poli:	2	Taratura differenziale:	0,03 A
Curva di sgancio:	C	Potere di interruzione P <sub>di</sub> :	20 kA
Classe d'impiego:	A	P <sub>di</sub> >= I max in ctocto a monte:	20 >= 5,18 kA
Taratura termica:	10 A	Norma:	I cu-EN60947
Taratura magnetica:	100 A		

# Dati completi utenza

Responsabile:  
Data: 16/10/2017

## Identificazione

Sigla utenza: + Q1-5  
Denominazione 1: EMERGENZA  
Denominazione 2: PASSERELLA  
Informazioni aggiuntive/Note 1:  
Informazioni aggiuntive/Note 2:

## Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica	Sistema distribuzione:	TT
Potenza nominale:	0,429 kW	Collegamento fasi:	L2-N
Coefficiente:	0,9	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0,386 kW	Pot. trasferita a monte:	0,429 kVA
Potenza reattiva:	0,208 kVAR	Potenza totale:	2,31 kVA
Corrente di impiego Ib:	1,86 A	Potenza disponibile:	1,88 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	231 V		

## Cavi

Formazione:	3G1.5		
Tipo posa:	3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su pareti		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo:	FG16OR16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3		
Tipo isolante:	EPR	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> conduttore fase:	4,601E+ 04 A <sup>2</sup> s
Tabella posa:	CEI -UNEL 35024/1	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro:	4,601E+ 04 A <sup>2</sup> s
Materiale conduttore:	RAME	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> PE:	4,601E+ 04 A <sup>2</sup> s
Lunghezza linea:	160 m	Caduta di tens. parziale a Ib:	3,52 %
Corrente ammissibile Iz:	15,4 A	Caduta di tens. totale a Ib:	3,58 %
Corrente ammissibile neutro:	15,4 A	Temperatura ambiente:	30 °C
Coefficiente di prossimità:	0,7 (Numero circuiti: 3)	Temperatura cavo a Ib:	30,9 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Temperatura cavo a In:	55,3 °C
Coefficiente totale:	0,7	Coordinamento Ib<In<Iz:	1,86 <= 10 <= 15,4 A

## Condizioni di guasto (CENELEC RO64-003)

I <sub>km</sub> max a monte:	5,18 kA	I <sub>p1fn</sub> :	2,56 kA
I <sub>kv</sub> max a valle:	0,059 kA	I <sub>k1fnmin</sub> :	0,044 kA
I magnetica massima:	43,7 A	Z <sub>k1fnmin</sub> :	3925 mohm
I <sub>k1fnmax</sub> :	0,059 kA	Z <sub>k1fnmx</sub> :	5018 mohm

## Protezione

Costruttore protezione:	SCHNEIDER ELECTRIC Spa		
Sigla protezione:	ic60N-C - 10A + Vigi ic60 A 0,03 A		
Tipo protezione:	MT + D		
Corrente nominale protez.:	10 A	Sg. magnetico < I mag. massima:	Prot. contatti indiretti
Numero poli:	2	Taratura differenziale:	0,03 A
Curva di sgancio:	C	Potere di interruzione P <sub>di</sub> :	20 kA
Classe d'impiego:	A	P <sub>di</sub> >= I max in ctocto a monte:	20 >= 5,18 kA
Taratura termica:	10 A	Norma:	I cu-EN60947
Taratura magnetica:	100 A		



# Dati completi utenza

Responsabile:  
Data: 16/10/2017

## Identificazione

Sigla utenza:	+ Q1-6
Denominazione 1:	FARETTI 1 INCASSO E PAVIMENTO
Denominazione 2:	SBARCO INTERMEDIO
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica	Sistema distribuzione:	TT
Potenza nominale:	0,064 kW	Collegamento fasi:	L2-N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0,064 kW	Pot. trasferita a monte:	0,071 kVA
Potenza reattiva:	0,031 kVAR	Potenza totale:	2,31 kVA
Corrente di impiego Ib:	0,307 A	Potenza disponibile:	2,24 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	231 V		

## Cavi

Formazione:	3G1.5		
Tipo posa:	3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su pareti		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo:	FG16OR16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3		
Tipo isolante:	EPR	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> conduttore fase:	4,601E+ 04 A <sup>2</sup> s
Tabella posa:	CEI -UNEL 35024/1	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro:	4,601E+ 04 A <sup>2</sup> s
Materiale conduttore:	RAMÉ	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> PE:	4,601E+ 04 A <sup>2</sup> s
Lunghezza linea:	136 m	Caduta di tens. parziale a Ib:	0,493 %
Corrente ammissibile Iz:	14,3 A	Caduta di tens. totale a Ib:	0,545 %
Corrente ammissibile neutro:	14,3 A	Temperatura ambiente:	30 °C
Coefficiente di prossimità:	0,65 (Numero circuiti: 4)	Temperatura cavo a Ib:	30 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Temperatura cavo a In:	59,3 °C
Coefficiente totale:	0,65	Coordinamento Ib<In<Iz:	0,307 <= 10 <= 14,3 A

## Condizioni di guasto (CENELEC RO64-003)

I <sub>km</sub> max a monte:	5,18 kA	I <sub>p1fn</sub> :	2,56 kA
I <sub>kv</sub> max a valle:	0,069 kA	I <sub>k1fnmin</sub> :	0,051 kA
I magnetica massima:	51,4 A	Z <sub>k1fnmin</sub> :	3340 mohm
I <sub>k1fnmax</sub> :	0,069 kA	Z <sub>k1fnmx</sub> :	4269 mohm

## Protezione

Costruttore protezione:	SCHNEIDER ELECTRIC Spa		
Sigla protezione:	iC60N-C - 10A + Vigi iC60 A 0,03 A		
Tipo protezione:	MT + D		
Corrente nominale protez.:	10 A	Sg. magnetico < I mag. massima:	Prot. contatti indiretti
Numero poli:	2	Taratura differenziale:	0,03 A
Curva di sgancio:	C	Potere di interruzione P <sub>di</sub> :	20 kA
Classe d'impiego:	A	P <sub>di</sub> >= I max in ctocto a monte:	20 >= 5,18 kA
Taratura termica:	10 A	Norma:	I cu-EN60947
Taratura magnetica:	100 A		

# Dati completi utenza

Responsabile:  
Data: 16/10/2017

## Identificazione

Sigla utenza:	+ Q1-7
Denominazione 1:	FARETTI 2 INCASSO E PAVIMENTO
Denominazione 2:	SBARCO INTERMEDIO
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica	Sistema distribuzione:	TT
Potenza nominale:	0,051 kW	Collegamento fasi:	L3-N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0,051 kW	Pot. trasferita a monte:	0,057 kVA
Potenza reattiva:	0,025 kVAR	Potenza totale:	2,31 kVA
Corrente di impiego Ib:	0,245 A	Potenza disponibile:	2,25 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	231 V		

## Cavi

Formazione:	3G1.5		
Tipo posa:	3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su pareti		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo:	FG16OR16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3		
Tipo isolante:	EPR	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> conduttore fase:	4,601E+ 04 A <sup>2</sup> s
Tabella posa:	CEI -UNEL 35024/1	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro:	4,601E+ 04 A <sup>2</sup> s
Materiale conduttore:	RAMÉ	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> PE:	4,601E+ 04 A <sup>2</sup> s
Lunghezza linea:	134 m	Caduta di tens. parziale a Ib:	0,388 %
Corrente ammissibile Iz:	14,3 A	Caduta di tens. totale a Ib:	0,439 %
Corrente ammissibile neutro:	14,3 A	Temperatura ambiente:	30 °C
Coefficiente di prossimità:	0,65 (Numero circuiti: 4)	Temperatura cavo a Ib:	30 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Temperatura cavo a In:	59,3 °C
Coefficiente totale:	0,65	Coordinamento Ib<In<Iz:	0,245 <= 10 <= 14,3 A

## Condizioni di guasto (CENELEC RO64-003)

I <sub>km</sub> max a monte:	5,18 kA	I <sub>p1fn</sub> :	2,56 kA
I <sub>kv</sub> max a valle:	0,07 kA	I <sub>k1fnmin</sub> :	0,052 kA
I magnetica massima:	52,2 A	Z <sub>k1fnmin</sub> :	3291 mohm
I <sub>k1fnmax</sub> :	0,07 kA	Z <sub>k1fnmx</sub> :	4207 mohm

## Protezione

Costruttore protezione:	SCHNEIDER ELECTRIC Spa		
Sigla protezione:	iC60N-C - 10A + Vigi iC60 A 0,03 A		
Tipo protezione:	MT + D		
Corrente nominale protez.:	10 A	Sg. magnetico < I mag. massima:	Prot. contatti indiretti
Numero poli:	2	Taratura differenziale:	0,03 A
Curva di sgancio:	C	Potere di interruzione P <sub>di</sub> :	20 kA
Classe d'impiego:	A	P <sub>di</sub> >= I max in ctocto a monte:	20 >= 5,18 kA
Taratura termica:	10 A	Norma:	I cu-EN60947
Taratura magnetica:	100 A		

# Dati completi utenza

Responsabile:  
Data: 16/10/2017

## Identificazione

Sigla utenza:	+ Q1-8
Denominazione 1:	FARETTI 1 INCASSO E PAVIMENTO
Denominazione 2:	SBARCO BASSO
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica	Sistema distribuzione:	TT
Potenza nominale:	0,166 kW	Collegamento fasi:	L2-N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0,166 kW	Pot. trasferita a monte:	0,184 kVA
Potenza reattiva:	0,08 kVAR	Potenza totale:	2,31 kVA
Corrente di impiego Ib:	0,798 A	Potenza disponibile:	2,13 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	231 V		

## Cavi

Formazione:	3G1.5		
Tipo posa:	3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su pareti		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo:	FG16OR16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3		
Tipo isolante:	EPR	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> conduttore fase:	4,601E+ 04 A <sup>2</sup> s
Tabella posa:	CEI -UNEL 35024/1	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro:	4,601E+ 04 A <sup>2</sup> s
Materiale conduttore:	RAME	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> PE:	4,601E+ 04 A <sup>2</sup> s
Lunghezza linea:	234 m	Caduta di tens. parziale a Ib:	2,21 %
Corrente ammissibile Iz:	14,3 A	Caduta di tens. totale a Ib:	2,26 %
Corrente ammissibile neutro:	14,3 A	Temperatura ambiente:	30 °C
Coefficiente di prossimità:	0,65 (Numero circuiti: 4)	Temperatura cavo a Ib:	30,2 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Temperatura cavo a In:	59,3 °C
Coefficiente totale:	0,65	Coordinamento Ib<In<Iz:	0,798 <= 10 <= 14,3 A

## Condizioni di guasto (CENELEC RO64-003)

I <sub>km</sub> max a monte:	5,18 kA	I <sub>p1fn</sub> :	2,56 kA
I <sub>kv</sub> max a valle:	0,04 kA	I <sub>k1fnmin</sub> :	0,03 kA
I magnetica massima:	30 A	Z <sub>k1fnmin</sub> :	5727 mohm
I <sub>k1fnmax</sub> :	0,04 kA	Z <sub>k1fnmx</sub> :	7324 mohm

## Protezione

Costruttore protezione:	SCHNEIDER ELECTRIC Spa		
Sigla protezione:	ic60N-C - 10A + Vigi ic60 A 0,03 A		
Tipo protezione:	MT + D		
Corrente nominale protez.:	10 A	Sg. magnetico < I mag. massima:	Prot. contatti indiretti
Numero poli:	2	Taratura differenziale:	0,03 A
Curva di sgancio:	C	Potere di interruzione Pdl:	20 kA
Classe d'impiego:	A	Pdl >= I max in ctocto a monte:	20 >= 5,18 kA
Taratura termica:	10 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	100 A		

# Dati completi utenza

Responsabile:  
Data: 16/10/2017

## Identificazione

Sigla utenza:	+ Q1-9
Denominazione 1:	FARETTI 2 INCASSO E PAVIMENTO
Denominazione 2:	SBARCO BASSO
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica	Sistema distribuzione:	TT
Potenza nominale:	0,278 kW	Collegamento fasi:	L1-N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0,278 kW	Pot. trasferita a monte:	0,309 kVA
Potenza reattiva:	0,135 kVAR	Potenza totale:	2,31 kVA
Corrente di impiego Ib:	1,34 A	Potenza disponibile:	2 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	231 V		

## Cavi

Formazione:	3G1.5		
Tipo posa:	3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su pareti		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo:	FG16OR16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3		
Tipo isolante:	EPR	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> conduttore fase:	4,601E+ 04 A <sup>2</sup> s
Tabella posa:	CEI -UNEL 35024/1	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro:	4,601E+ 04 A <sup>2</sup> s
Materiale conduttore:	RAME	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> PE:	4,601E+ 04 A <sup>2</sup> s
Lunghezza linea:	232 m	Caduta di tens. parziale a Ib:	3,68 %
Corrente ammissibile Iz:	14,3 A	Caduta di tens. totale a Ib:	3,73 %
Corrente ammissibile neutro:	14,3 A	Temperatura ambiente:	30 °C
Coefficiente di prossimità:	0,65 (Numero circuiti: 4)	Temperatura cavo a Ib:	30,5 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Temperatura cavo a In:	59,3 °C
Coefficiente totale:	0,65	Coordinamento Ib<In<Iz:	1,34 <= 10 <= 14,3 A

## Condizioni di guasto (CENELEC RO64-003)

I <sub>km</sub> max a monte:	5,18 kA	I <sub>p1fn</sub> :	2,56 kA
I <sub>kv</sub> max a valle:	0,041 kA	I <sub>k1fnmin</sub> :	0,03 kA
I magnetica massima:	30,2 A	Z <sub>k1fnmin</sub> :	5678 mohm
I <sub>k1fnmax</sub> :	0,041 kA	Z <sub>k1fnmx</sub> :	7262 mohm

## Protezione

Costruttore protezione:	SCHNEIDER ELECTRIC Spa		
Sigla protezione:	ic60N-C - 10A + Vigi ic60 A 0,03 A		
Tipo protezione:	MT + D		
Corrente nominale protez.:	10 A	Sg. magnetico < I mag. massima:	Prot. contatti indiretti
Numero poli:	2	Taratura differenziale:	0,03 A
Curva di sgancio:	C	Potere di interruzione P <sub>di</sub> :	20 kA
Classe d'impiego:	A	P <sub>di</sub> >= I max in ctocto a monte:	20 >= 5,18 kA
Taratura termica:	10 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	100 A		

# Dati completi utenza

Responsabile:  
Data: 16/10/2017

## Identificazione

Sigla utenza:	+ Q1-10
Denominazione 1:	EMERGENZA SBARCHI
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica		
Potenza nominale:	0,044 kW	Sistema distribuzione:	TT
Coefficiente:	0,9	Collegamento fasi:	L2-N
Potenza dimensionamento:	0,04 kW	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza reattiva:	0,021 kVAR	Pot. trasferita a monte:	0,044 kVA
Corrente di impiego Ib:	0,191 A	Potenza totale:	2,31 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Potenza disponibile:	2,27 kVA
Tensione nominale:	231 V	Numero carichi utenza:	1

## Cavi

Formazione:	3G1.5		
Tipo posa:	3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su pareti		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo:	FG16OR16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3		
Tipo isolante:	EPR	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> conduttore fase:	4,601E+ 04 A <sup>2</sup> s
Tabella posa:	CEI -UNEL 35024/1	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro:	4,601E+ 04 A <sup>2</sup> s
Materiale conduttore:	RAME	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> PE:	4,601E+ 04 A <sup>2</sup> s
Lunghezza linea:	173 m	Caduta di tens. parziale a Ib:	0,389 %
Corrente ammissibile Iz:	14,3 A	Caduta di tens. totale a Ib:	0,441 %
Corrente ammissibile neutro:	14,3 A	Temperatura ambiente:	30 °C
Coefficiente di prossimità:	0,65 (Numero circuiti: 4)	Temperatura cavo a Ib:	30 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Temperatura cavo a In:	59,3 °C
Coefficiente totale:	0,65	Coordinamento Ib<In<Iz:	0,191 <= 10 <= 14,3 A

## Condizioni di guasto (CENELEC RO64-003)

Ikm max a monte:	5,18 kA	Ip1fn:	2,56 kA
Ikv max a valle:	0,055 kA	Ik1fnmin:	0,041 kA
I magnetica massima:	40,5 A	Zk1fnmin:	4241 mohm
Ik1fnmax:	0,055 kA	Zk1fnmx:	5423 mohm

## Protezione

Costruttore protezione:	SCHNEIDER ELECTRIC Spa		
Sigla protezione:	iC60N-C - 10A + Vigi iC60 A 0,03 A		
Tipo protezione:	MT + D		
Corrente nominale protez.:	10 A	Sg. magnetico < I mag. massima:	Prot. contatti indiretti
Numero poli:	2	Taratura differenziale:	0,03 A
Curva di sgancio:	C	Potere di interruzione Pdl:	20 kA
Classe d'impiego:	A	Pdl >= I max in ctocto a monte:	20 >= 5,18 kA
Taratura termica:	10 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	100 A		

# Dati completi utenza

Responsabile:  
Data: 16/10/2017

## Identificazione

Sigla utenza:	+ Q1-11
Denominazione 1:	ASCENSORE 1
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica	Sistema distribuzione:	TT
Potenza nominale:	5,4 kW	Collegamento fasi:	3F+ N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	5,4 kW	Pot. trasferita a monte:	6 kVA
Potenza reattiva:	2,62 kVAR	Potenza totale:	11,1 kVA
Corrente di impiego Ib:	8,66 A	Potenza disponibile:	5,09 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	400 V		

## Cavi

Formazione:	5G2.5		
Tipo posa:	3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su pareti		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo:	FG16OR16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3		
Tipo isolante:	EPR	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> conduttore fase:	1,278E+ 05 A <sup>2</sup> s
Tabella posa:	CEI -UNEL 35024/1	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro:	1,278E+ 05 A <sup>2</sup> s
Materiale conduttore:	RAME	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> PE:	1,278E+ 05 A <sup>2</sup> s
Lunghezza linea:	106 m	Caduta di tens. parziale a Ib:	3,28 %
Corrente ammissibile Iz:	16,9 A	Caduta di tens. totale a Ib:	3,33 %
Corrente ammissibile neutro:	16,9 A	Temperatura ambiente:	30 °C
Coefficiente di prossimità:	0,65 (Numero circuiti: 4)	Temperatura cavo a Ib:	45,8 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Temperatura cavo a In:	83,8 °C
Coefficiente totale:	0,65	Coordinamento Ib<In<Iz:	8,66 <= 16 <= 16,9 A

## Condizioni di guasto (CENELEC RO64-003)

Ikm max a monte:	8,77 kA	Ik2min:	0,188 kA
Ikv max a valle:	0,291 kA	Ik1fnmax:	0,146 kA
I magnetica massima:	108,8 A	Ip1fn:	3,42 kA
Ik max:	0,291 kA	Ik1fnmin:	0,109 kA
Ip:	3,92 kA	Zk min:	792,5 mohm
Ik min:	0,217 kA	Zk max:	1011 mohm
Ik2max:	0,252 kA	Zk1fnmin:	1581 mohm
Ip2:	3,66 kA	Zk1fnmx:	2017 mohm

## Protezione

Costruttore protezione:	SCHNEIDER ELECTRIC Spa		
Sigla protezione:	iC60H-C - 16A + Vigi iC60 A 0,03 A		
Tipo protezione:	MT+ D		
Corrente nominale protez.:	16 A	Taratura termica neutro:	16 A
Numero poli:	4	Taratura magnetica neutro:	160 A
Curva di sgancio:	C	Taratura differenziale:	0,03 A
Classe d'impiego:	A	Potere di interruzione Pdl:	15 kA
Taratura termica:	16 A	Pdl >= I max in ctocto a monte:	15 >= 8,77 kA
Taratura magnetica:	160 A	Norma:	Icu-EN60947
Sg. magnetico < I mag. massima:	Prot. contatti indiretti		

# Dati completi utenza

Responsabile:  
Data: 16/10/2017

## Identificazione

Sigla utenza:	+ Q1-12
Denominazione 1:	ASCENSORE 2
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica	Sistema distribuzione:	TT
Potenza nominale:	5,4 kW	Collegamento fasi:	3F+ N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	5,4 kW	Pot. trasferita a monte:	6 kVA
Potenza reattiva:	2,62 kVAR	Potenza totale:	11,1 kVA
Corrente di impiego Ib:	8,66 A	Potenza disponibile:	5,09 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	400 V		

## Cavi

Formazione:	5G2.5		
Tipo posa:	3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su pareti		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo:	FG16OR16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3		
Tipo isolante:	EPR	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> conduttore fase:	1,278E+ 05 A <sup>2</sup> s
Tabella posa:	CEI -UNEL 35024/1	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro:	1,278E+ 05 A <sup>2</sup> s
Materiale conduttore:	RAME	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> PE:	1,278E+ 05 A <sup>2</sup> s
Lunghezza linea:	102 m	Caduta di tens. parziale a Ib:	3,16 %
Corrente ammissibile Iz:	16,9 A	Caduta di tens. totale a Ib:	3,21 %
Corrente ammissibile neutro:	16,9 A	Temperatura ambiente:	30 °C
Coefficiente di prossimità:	0,65 (Numero circuiti: 4)	Temperatura cavo a Ib:	45,8 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Temperatura cavo a In:	83,8 °C
Coefficiente totale:	0,65	Coordinamento Ib<In<Iz:	8,66 <= 16 <= 16,9 A

## Condizioni di guasto (CENELEC RO64-003)

I <sub>km</sub> max a monte:	8,77 kA	I <sub>k2min</sub> :	0,195 kA
I <sub>kv</sub> max a valle:	0,303 kA	I <sub>k1fnmax</sub> :	0,152 kA
I magnetica massima:	113 A	I <sub>p1fn</sub> :	3,42 kA
I <sub>k</sub> max:	0,303 kA	I <sub>k1fnmin</sub> :	0,113 kA
I <sub>p</sub> :	3,92 kA	Z <sub>k</sub> min:	763,2 mohm
I <sub>k</sub> min:	0,225 kA	Z <sub>k</sub> max:	973,4 mohm
I <sub>k2max</sub> :	0,262 kA	Z <sub>k1fnmin</sub> :	1522 mohm
I <sub>p2</sub> :	3,66 kA	Z <sub>k1fnmx</sub> :	1942 mohm

## Protezione

Costruttore protezione:	SCHNEIDER ELECTRIC Spa		
Sigla protezione:	iC60H-C - 16A + Vigi iC60 A 0,03 A		
Tipo protezione:	MT+ D		
Corrente nominale protez.:	16 A	Taratura termica neutro:	16 A
Numero poli:	4	Taratura magnetica neutro:	160 A
Curva di sgancio:	C	Taratura differenziale:	0,03 A
Classe d'impiego:	A	Potere di interruzione P <sub>dI</sub> :	15 kA
Taratura termica:	16 A	P <sub>dI</sub> >= I max in ctocto a monte:	15 >= 8,77 kA
Taratura magnetica:	160 A	Norma:	Icu-EN60947
Sg. magnetico < I mag. massima:	Prot. contatti indiretti		

# Dati completi utenza

Responsabile:  
Data: 16/10/2017

## Identificazione

Sigla utenza:	+ Q1-13
Denominazione 1:	ASCENSORE 3
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica	Sistema distribuzione:	TT
Potenza nominale:	5,4 kW	Collegamento fasi:	3F+ N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	5,4 kW	Pot. trasferita a monte:	6 kVA
Potenza reattiva:	2,62 kVAR	Potenza totale:	11,1 kVA
Corrente di impiego Ib:	8,66 A	Potenza disponibile:	5,09 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	400 V		

## Cavi

Formazione:	5G2.5		
Tipo posa:	3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su pareti		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo:	FG16OR16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3		
Tipo isolante:	EPR	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> conduttore fase:	1,278E+ 05 A <sup>2</sup> s
Tabella posa:	CEI -UNEL 35024/1	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro:	1,278E+ 05 A <sup>2</sup> s
Materiale conduttore:	RAME	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> PE:	1,278E+ 05 A <sup>2</sup> s
Lunghezza linea:	20,2 m	Caduta di tens. parziale a Ib:	0,623 %
Corrente ammissibile Iz:	16,9 A	Caduta di tens. totale a Ib:	0,675 %
Corrente ammissibile neutro:	16,9 A	Temperatura ambiente:	30 °C
Coefficiente di prossimità:	0,65 (Numero circuiti: 4)	Temperatura cavo a Ib:	45,8 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Temperatura cavo a In:	83,8 °C
Coefficiente totale:	0,65	Coordinamento Ib<In<Iz:	8,66 <= 16 <= 16,9 A

## Condizioni di guasto (CENELEC RO64-003)

Ikm max a monte:	8,77 kA	Ik2min:	0,912 kA
Ikv max a valle:	1,4 kA	Ik1fnmax:	0,71 kA
I magnetica massima:	534,9 A	Ip1fn:	3,42 kA
Ik max:	1,4 kA	Ik1fnmin:	0,535 kA
Ip:	3,92 kA	Zk min:	165,2 mohm
Ik min:	1,05 kA	Zk max:	208,2 mohm
Ik2max:	1,21 kA	Zk1fnmin:	325,3 mohm
Ip2:	3,66 kA	Zk1fnmx:	410,1 mohm

## Protezione

Costruttore protezione:	SCHNEIDER ELECTRIC Spa		
Sigla protezione:	iC60H-C - 16A + Vigi iC60 A 0,03 A		
Tipo protezione:	MT+ D		
Corrente nominale protez.:	16 A	Taratura termica neutro:	16 A
Numero poli:	4	Taratura magnetica neutro:	160 A
Curva di sgancio:	C	Taratura differenziale:	0,03 A
Classe d'impiego:	A	Potere di interruzione Pdl:	15 kA
Taratura termica:	16 A	Pdl >= I max in ctocto a monte:	15 >= 8,77 kA
Taratura magnetica:	160 A	Norma:	Icu-EN60947
Sg. magnetico < I mag. massima:	160 < 534,9 A		



# Dati completi utenza

Responsabile:  
Data: 16/10/2017

## Identificazione

Sigla utenza: + Q1-14  
Denominazione 1: LUCE ASCENSORE 1  
Denominazione 2:  
Informazioni aggiuntive/Note 1:  
Informazioni aggiuntive/Note 2:

## Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica	Sistema distribuzione:	TT
Potenza nominale:	0,2 kW	Collegamento fasi:	L3-N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0,2 kW	Pot. trasferita a monte:	0,222 kVA
Potenza reattiva:	0,097 kVAR	Potenza totale:	2,31 kVA
Corrente di impiego Ib:	0,962 A	Potenza disponibile:	2,09 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	231 V		

## Cavi

Formazione:	3G1.5		
Tipo posa:	3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su pareti		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo:	FG16OR16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3		
Tipo isolante:	EPR	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> conduttore fase:	4,601E+ 04 A <sup>2</sup> s
Tabella posa:	CEI -UNEL 35024/1	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro:	4,601E+ 04 A <sup>2</sup> s
Materiale conduttore:	RAME	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> PE:	4,601E+ 04 A <sup>2</sup> s
Lunghezza linea:	106 m	Caduta di tens. parziale a Ib:	1,21 %
Corrente ammissibile Iz:	14,3 A	Caduta di tens. totale a Ib:	1,26 %
Corrente ammissibile neutro:	14,3 A	Temperatura ambiente:	30 °C
Coefficiente di prossimità:	0,65 (Numero circuiti: 4)	Temperatura cavo a Ib:	30,3 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Temperatura cavo a In:	59,3 °C
Coefficiente totale:	0,65	Coordinamento Ib<In<Iz:	0,962 <= 10 <= 14,3 A

## Condizioni di guasto (CENELEC RO64-003)

I <sub>km</sub> max a monte:	5,18 kA	I <sub>p1fn</sub> :	2,56 kA
I <sub>kv</sub> max a valle:	0,089 kA	I <sub>k1fnmin</sub> :	0,066 kA
I magnetica massima:	65,8 A	Z <sub>k1fnmin</sub> :	2609 mohm
I <sub>k1fnmax</sub> :	0,089 kA	Z <sub>k1fnmx</sub> :	3334 mohm

## Protezione

Costruttore protezione:	SCHNEIDER ELECTRIC Spa		
Sigla protezione:	ic60N-C - 10A + Vigi ic60 A 0,03 A		
Tipo protezione:	MT + D		
Corrente nominale protez.:	10 A	Sg. magnetico < I mag. massima:	Prot. contatti indiretti
Numero poli:	2	Taratura differenziale:	0,03 A
Curva di sgancio:	C	Potere di interruzione P <sub>di</sub> :	20 kA
Classe d'impiego:	A	P <sub>di</sub> >= I max in ctocto a monte:	20 >= 5,18 kA
Taratura termica:	10 A	Norma:	I cu-EN60947
Taratura magnetica:	100 A		

# Dati completi utenza

Responsabile:  
Data: 16/10/2017

## Identificazione

Sigla utenza: + Q1-15  
Denominazione 1: LUCE ASCENSORE 2  
Denominazione 2:  
Informazioni aggiuntive/Note 1:  
Informazioni aggiuntive/Note 2:

## Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica	Sistema distribuzione:	TT
Potenza nominale:	0,2 kW	Collegamento fasi:	L2-N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0,2 kW	Pot. trasferita a monte:	0,222 kVA
Potenza reattiva:	0,097 kVAR	Potenza totale:	2,31 kVA
Corrente di impiego Ib:	0,962 A	Potenza disponibile:	2,09 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	231 V		

## Cavi

Formazione:	3G1.5		
Tipo posa:	3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su pareti		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo:	FG16OR16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3		
Tipo isolante:	EPR	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> conduttore fase:	4,601E+ 04 A <sup>2</sup> s
Tabella posa:	CEI -UNEL 35024/1	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro:	4,601E+ 04 A <sup>2</sup> s
Materiale conduttore:	RAME	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> PE:	4,601E+ 04 A <sup>2</sup> s
Lunghezza linea:	102 m	Caduta di tens. parziale a Ib:	1,16 %
Corrente ammissibile Iz:	14,3 A	Caduta di tens. totale a Ib:	1,21 %
Corrente ammissibile neutro:	14,3 A	Temperatura ambiente:	30 °C
Coefficiente di prossimità:	0,65 (Numero circuiti: 4)	Temperatura cavo a Ib:	30,3 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Temperatura cavo a In:	59,3 °C
Coefficiente totale:	0,65	Coordinamento Ib<In<Iz:	0,962 <= 10 <= 14,3 A

## Condizioni di guasto (CENELEC RO64-003)

I <sub>km</sub> max a monte:	5,18 kA	I <sub>p1fn</sub> :	2,56 kA
I <sub>kv</sub> max a valle:	0,092 kA	I <sub>k1fnmin</sub> :	0,068 kA
I magnetica massima:	68,4 A	Z <sub>k1fnmin</sub> :	2512 mohm
I <sub>k1fnmax</sub> :	0,092 kA	Z <sub>k1fnmx</sub> :	3209 mohm

## Protezione

Costruttore protezione:	SCHNEIDER ELECTRIC Spa		
Sigla protezione:	ic60N-C - 10A + Vigi ic60 A 0,03 A		
Tipo protezione:	MT + D		
Corrente nominale protez.:	10 A	Sg. magnetico < I mag. massima:	Prot. contatti indiretti
Numero poli:	2	Taratura differenziale:	0,03 A
Curva di sgancio:	C	Potere di interruzione P <sub>di</sub> :	20 kA
Classe d'impiego:	A	P <sub>di</sub> >= I max in ctocto a monte:	20 >= 5,18 kA
Taratura termica:	10 A	Norma:	I cu-EN60947
Taratura magnetica:	100 A		

# Dati completi utenza

Responsabile:  
Data: 16/10/2017

## Identificazione

Sigla utenza:	+ Q1-16
Denominazione 1:	LUCE ASCENSORE 3
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica	Sistema distribuzione:	TT
Potenza nominale:	0,2 kW	Collegamento fasi:	L3-N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0,2 kW	Pot. trasferita a monte:	0,222 kVA
Potenza reattiva:	0,097 kVAR	Potenza totale:	2,31 kVA
Corrente di impiego Ib:	0,962 A	Potenza disponibile:	2,09 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	231 V		

## Cavi

Formazione:	3G1.5		
Tipo posa:	3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su pareti		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo:	FG16OR16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3		
Tipo isolante:	EPR	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> conduttore fase:	4,601E+ 04 A <sup>2</sup> s
Tabella posa:	CEI -UNEL 35024/1	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro:	4,601E+ 04 A <sup>2</sup> s
Materiale conduttore:	RAME	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> PE:	4,601E+ 04 A <sup>2</sup> s
Lunghezza linea:	20,2 m	Caduta di tens. parziale a Ib:	0,23 %
Corrente ammissibile Iz:	14,3 A	Caduta di tens. totale a Ib:	0,281 %
Corrente ammissibile neutro:	14,3 A	Temperatura ambiente:	30 °C
Coefficiente di prossimità:	0,65 (Numero circuiti: 4)	Temperatura cavo a Ib:	30,3 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Temperatura cavo a In:	59,3 °C
Coefficiente totale:	0,65	Coordinamento Ib<In<Iz:	0,962 <= 10 <= 14,3 A

## Condizioni di guasto (CENELEC RO64-003)

I <sub>km</sub> max a monte:	5,18 kA	I <sub>p1fn</sub> :	2,56 kA
I <sub>kv</sub> max a valle:	0,444 kA	I <sub>k1fnmin</sub> :	0,332 kA
I magnetica massima:	332,3 A	Z <sub>k1fnmin</sub> :	520,6 mohm
I <sub>k1fnmax</sub> :	0,444 kA	Z <sub>k1fnmx</sub> :	660,3 mohm

## Protezione

Costruttore protezione:	SCHNEIDER ELECTRIC Spa		
Sigla protezione:	iC60N-C - 10A + Vigi iC60 A 0,03 A		
Tipo protezione:	MT + D		
Corrente nominale protez.:	10 A	Sg. magnetico < I mag. massima:	100 < 332,3 A
Numero poli:	2	Taratura differenziale:	0,03 A
Curva di sgancio:	C	Potere di interruzione P <sub>di</sub> :	20 kA
Classe d'impiego:	A	P <sub>di</sub> >= I max in ctocto a monte:	20 >= 5,18 kA
Taratura termica:	10 A	Norma:	I cu-EN60947
Taratura magnetica:	100 A		